

# Accessoire d'impression mobile HP 1200w NFC/sans fil



Une solution simple pour activer l'impression à partir de périphériques mobiles<sup>1,2</sup>



## Une solution simple pour les impressions en déplacement

- Facilitez l'impression directe sans fil pour tous au bureau<sup>1</sup>.
- Obtenez une impression sécurisée sans fil de smartphones, tablettes et ordinateurs portables, à l'aide d'une connexion directe sans fil - pas besoin d'un routeur ou d'une connexion réseau<sup>2</sup>.
- Compatible avec jusqu'à 5 utilisateurs simultanés.

## Bénéficiez de l'impression mobile pratique d'un simple toucher

- Appuyez simplement sur votre appareil mobile sur l'accessoire et lancez l'impression<sup>3</sup>.
- Activez la fonction Touch-to-print depuis vos périphériques mobiles compatibles NFC<sup>3</sup>.

## Bénéficiez d'une installation simple et rapide

- Soyez rapidement prêt grâce à l'installation USB plug-and-play facile.
- Connecter des utilisateurs d'appareils mobiles à vos imprimantes de bureau ou MFP est aussi simple que de fixer ce HP Mobile Print Accessory via un port USB<sup>1</sup>.

## Déplacez-vous et restez sécurisé.

- Conservez votre réseau hors de portée : Le HP Mobile Print Accessory prend en charge l'impression directe sans fil et l'impression au toucher depuis les appareils portables.
- La connexion d'égal à égal permet aux utilisateurs mobiles d'imprimer sans accéder au réseau de la société<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Le HP Mobile Print Accessory fonctionne avec la plupart des imprimantes HP LaserJet et imprimantes multifonctions (MFP) introduites en 2008 ou plus tard qui sont équipées d'un port USB.

<sup>2</sup> Le périphérique mobile doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique mobile, une application ou un pilote peut également être requis. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante.

<sup>3</sup> Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression basée sur les communications en champ proche (NFC), actuellement compatible avec HP ElitePad et Samsung galaxy Note 3. Pour plus d'informations, reportez-vous à [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

# Accessoire d'impression mobile HP 1200w NFC/sans fil

## Caractéristiques techniques

### Contenu de l'emballage

E5K46A	Accessoire d'impression mobile HP 1200w NFC/sans fil; Adaptateur secteur ; Connecteur d'adaptateur d'alimentation; Câble USB ; Guide d'installation
--------	---

### Compatibilité

Systèmes d'exploitation	Windows 8 (64 bits), Windows 8, Windows 7 (64 bits), Windows 7, Windows Vista (64 bits), Windows Vista ; Android 4.3, 4.2.x, 4.1.x, 4.0.4, 4.0.3, 3.2, 2.3.7 - 2.3.3, iOS (Apple)
-------------------------	---

Imprimante prise en charge	Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet : CP1025, CP1215, CP1515, CP1525, CP2025, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015; Gamme d'imprimantes HP Mono LaserJet : P1000, P1102, P1566, P1606, P2035, P2055, P3015, P4014, P4015, P4515; Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet : Pro 100 MFP, Pro M175 MFP, Pro M251 MFP, Pro M276 MFP, Pro M451 MFP, Pro M475 MFP, CM1312 MFP, CM1415 MFP, CM2320 MFP, CM3530 MFP, CM4540 MFP, CM6030 MFP, CM6040 MFP; Gamme d'imprimantes multifonction HP Mono LaserJet : Pro M401 MFP, Pro M425 MFP, M1120 MFP, M1132 MFP, M1212 MFP, M1319 MFP, M1522 MFP, M1536 MFP, M4349 MFP, M4555 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP; Gamme d'imprimantes HP Officejet : Officejet 100, Officejet 150
----------------------------	--

Navigateurs pris en charge	EWS : Internet Explorer 6.0 ou supérieur ; Mozilla 2.x ou supérieur ; Firefox 2.x ou supérieur ; Safari ; Chrome
----------------------------	--

### Connectivité

Interfaces (standard)	USB 2.0 haut débit
-----------------------	--------------------

### Mémoire

Standard	128 Mo
----------	--------

Flash	128 Mo
-------	--------

### Environnement

Température de fonctionnement	0 à 45°C
-------------------------------	----------

Température de fonctionnement recommandée	0 à 40 °C
---	-----------

Température de stockage	-40 à 70°C
-------------------------	------------

Humidité en fonctionnement	15 à 95% HR
----------------------------	-------------

Humidité de stockage	15 à 95% HR
----------------------	-------------

### Caractéristiques du serveur d'impression

Types de réseau	Sans fil (802.11b/g/n)
-----------------	------------------------

Type de serveur d'impression	Externe
------------------------------	---------

Serveur Web intégré	Oui
---------------------	-----

Installer, configurer et gérer avec HP Web Jetadmin	Non
---	-----

Micrologiciel extensible	Oui
--------------------------	-----

Description de la gestion de la sécurité	Aucun
--	-------

### Dimensions (l x p x h)

Dimensions du produit	67,5 x 111,2 x 27,5 mm
-----------------------	------------------------

Emballé	192 x 144 x 65 mm
---------	-------------------

### Poids

Poids des produits	0,08 kg
--------------------	---------

Emballé	0,39 kg
---------	---------

### Consommation électrique

Maximum	2,5 watts maximum
---------	-------------------

Alimentation électrique nécessaire	Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
------------------------------------	---

Type d'alimentation électrique	Adaptateur d'alimentation universel externe
--------------------------------	---

### Certification

Sécurité	Compatible IEC60950 ; répertoire UL de sécurité ; conforme EU LVD et EN 60950 ; GOST Russie
----------	---

Électromagnétique	FCC CFR 47, Partie 15 classe B/ICES-003 volume 4 : 2004, EN 301 489-17, EN55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
-------------------	---

Certification Télécom	FCC 15.247; EN 300-328; RSS210
-----------------------	--------------------------------

Spécifications d'environnement	Le périphérique est compatible avec les normes environnementales sans BFR/PVC.
--------------------------------	--

### Garantie

	Garantie limitée 1 an ; échange produit. Les garanties et options d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.
--	---



Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

4AA5-0778FRE Publié dans la zone EMOA Janvier 2014